

PLE-1MAxx0-EU - Amplificateurs mélangeurs Plena

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



- ▶ 4 entrées microphone/ligne, plus 3 entrées de source musicale
- ▶ Entrée 100 V et téléphone avec priorité et activation VOX
- ▶ Sortie pour zones d'annonces uniquement, rétablissement niveau pour atténuateur (câblage 3 fils)
- ▶ Priorité d'urgence à activation par détection de modulation
- ▶ Large gamme de puissances (30, 60 et 120 watts)

Ces amplificateurs mélangeurs Plena sont des appareils de sonorisation professionnels hautement performants et aux fonctionnalités de pointe. Les fonctionnalités étendues de ces mélangeurs ne les rend pas moins conviviaux pour les utilisateurs. Pour diffuser une annonce limpide ou une musique cristalline, un simple geste suffit.

L'amplificateur est d'un rapport qualité prix extrêmement attractif, et ce sans compromis sur des fonctions telles que le « ducking » (atténuation automatique des sources avec priorité à la parole), la diffusion prioritaire ou la polyvalence.

Fonctions de base

Entrées microphone et ligne

Toutes les entrées micro/ligne peuvent être commutées en niveau microphone ou niveau ligne. Les entrées sont symétriques mais peuvent fonctionner en asymétrique. Il est possible d'activer l'alimentation fantôme pour les microphones à condensateur.

Les canaux d'entrée 1 et 2 peuvent prendre le pas sur toutes les entrées micro et auxiliaire :

- L'entrée 1 peut être activée par fermeture du contact de prise de parole. Il est possible de configurer un carillon deux tons devant précéder une annonce prioritaire.
- Si un signal est appliqué sur l'entrée 2, autrement dit si quelqu'un parle dans le micro (activation VOX), celle-ci peut prendre automatiquement la priorité.

Lorsque l'une ou l'autre des entrées est configurée pour être prioritaire, l'importance de l'atténuation (réduction) des entrées Cinch peut être réglée entre -2 dB (faible atténuation) et $-\infty$ dB (muet). On obtient ainsi un effet de « talk-over » ou de « voice-over » (réduction du volume sonore avec priorité à la voix). Les canaux d'entrée 1 et 2 sont également pourvus de filtres vocaux commutables destinés à optimiser l'intelligibilité des annonces.

Entrées musique

Des entrées auxiliaires distinctes sont disponibles avec un réglage du volume et un sélecteur d'entrées. L'utilisateur peut choisir une source musicale, comme un lecteur CD ou une radio (par exemple, PLN-DVDT), et en régler le volume.

Personnalisation des réglages

D'autres fonctionnalités uniques sont proposées, comme des étiquettes détachables sur lesquelles l'utilisateur peut écrire les noms des entrées, des sources auxiliaires et des zones. Ces étiquettes sont alors insérées en façade derrière la protection de la fenêtre transparente.

Il est également possible de visualiser directement les réglages préférés en insérant des broches de couleur au niveau présélectionné de chacun des boutons. Un utilisateur pourra ainsi, sur vos instructions, régler toutes les commandes sur les broches argentées afin de configurer le système pour son usage particulier. Un second utilisateur les alignera quant à lui sur les broches rouges pour sa propre configuration.

Intégration

Une entrée téléphone ou d'urgence 100 V avec activation VOX permet une intégration aisée avec un autre système de sonorisation ou un système téléphonique. Elle possède son propre préréglage de volume et prend le pas sur toutes les autres entrées, y compris le pupitre d'appel et les entrées 1 et 2.

L'appareil possède aussi une sortie niveau ligne qui permet d'ajouter des amplificateurs dans les systèmes de plus grande envergure dotés d'une puissance de sortie supérieure. Il est possible de basculer cette sortie en musique seule, ce qui permet par exemple de fournir une musique d'attente pour un système téléphonique.

Alimentation

Les amplificateurs mélangeurs sont proposés avec une puissance de sortie de 30, 60 et 120 watts. Cette alimentation est directement disponible sur des connexions 100 V à tension constante, ainsi que sur une connexion à basse impédance pour une charge de 4 ohms. Par ailleurs, les amplificateurs disposent d'un canal de sortie 100 V distinct, dédié aux appels dans les zones où seules des annonces prioritaires sont requises. La sortie appel uniquement permet en outre de rétablir à distance le niveau des atténuateurs (câblage 3 fils).

État des sorties

Un VUmètre à LED contrôle la sortie principale. Sous le VUmètre, une prise casque permet de contrôler la sortie du mélangeur. Pour une fiabilité totale et une grande facilité d'utilisation, un limiteur intégré dans l'étage de sortie restreint celle-ci si l'utilisateur applique un signal excessif.

Commandes et voyants

Avant

- Commutateur marche/arrêt
- Voyant de mise sous tension
- VUmètre à LED pour la sortie principale (LED pour -18, -12, -6, -3, 0 dB)
- Bouton général de réglage du volume
- Quatre boutons de réglage du volume des entrées microphone
- Bouton des aigus

- Bouton des basses
- Prise casque
- Bouton de musique d'ambiance

Arrière

- Commutateurs DIP
- Niveau d'atténuation
- Réglage du volume tél./100 V

Interconnexions

Voir les caractéristiques techniques.

Certifications et accréditations

Sécurité	conforme à la norme EN 60065
Émissions CEM	conformes à la norme EN 55103-1
Immunité CEM	conforme à la norme EN 55103-2

Schémas/Remarques



Vue arrière

Composants inclus

Quantité	Composants
1	PLE-1MAxx0-EU - Amplificateur mélangeur Plena
1	Cordon d'alimentation
1	Manuel
1	Jeu de supports de montage de 19"
1	CD Plena Easy Line

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Alimentation secteur	
Tension	230 VCA $\pm 10\%$, 50/60 Hz (puissance réduite pour les tensions secteur et tensions de batterie plus faibles)
Courant d'appel du PLE-1MA030-EU	4,5 A

Courant d'appel du PLE-1MA060-EU	5 A
Courant d'appel du PLE-1MA120-EU	10 A
Consommation	
PLE-1MA030-EU	100 VA
PLE-1MA060-EU	200 VA
PLE-1MA120-EU	400 VA
Performances	
Réponse en fréquence	50 Hz à 20 kHz (+1/-3 dB à -10 dB à la sortie nominale)
Distorsion	< 1 % à la puissance de sortie nominale, 1 kHz
Contrôle des basses	-12/+12 dB max. (la fréquence dépend du réglage)
Contrôle des aigus	-12/+12 dB max. (la fréquence dépend du réglage)
Entrée RJ-45	
Entrée console murale	Pour le PLE-WP3S2Z
Entrée micro/ligne	
Entrée 1 (touche d'activation parole avec atténuation momentanée)	Type Euro 5 broches, symétrique, alimentation fantôme XLR 3 broches, symétrique, fantôme
Entrées 2-4 (activation VOX avec atténuation momentanée sur entrée 2)	XLR 3 broches, symétrique, alimentation fantôme
Sensibilité	1 mV (micro) ; 1 V (ligne)
Impédance	> 1 kohm (micro) ; > 5 kohms (ligne)
Plage dynamique	93 dB
S/B (plat à volume max.)	> 63 dB (micro) ; > 70 dB (ligne)
S/B (plat à volume min./muet)	> 75 dB
CMRR (micro)	> 40 dB (50 Hz à 20 kHz)
Marge	> 17 dB
Filtre vocal	-3 dB à 315 Hz, passe-haut, 6 dB/oct
Alimentation fantôme	16 V via 1,2 kohm (micro)
Entrée auxiliaire	
Connecteur	Cinch, stéréo converti en mono
Sensibilité	300 mV
Impédance	22 kohms

S/B (plat à volume max.)	> 70 dB
S/B (plat à volume min./muet)	> 75 dB
Marge	> 25 dB

Urgence/téléphone	
Connecteur	Connecteur à vis enfichable type Euro 7 broches
Sensibilité tél.	1 V maximum
Sensibilité 100 V	100 V maximum
Impédance	> 10 kohms
S/B (plat à volume max.)	> 65 dB
VOX	Seuil à 50 mV ; temps de réponse de 150 ms ; temps de relâchement de 2 s

Sortie principale/musique	
Connecteur	XLR 3 broches, symétrique
Niveau nominal	1 V
Impédance	< 100 ohms

Sortie haut-parleur 100 V	
Connecteur	Bornier à vis enfichable type Euro, flottant
Puissance maximale/nominale du PLE-1MA030	45 W/30 W
Puissance maximale/nominale du PLE-1MA060	90 W/60 W
Puissance maximale/nominale du PLE-1MA120	180 W/120 W

Sortie haut-parleur 4 ohms	
Connecteur	Bornier à vis enfichable type Euro, flottant
PLE-1MA030-EU	11 V (30 W)
PLE-1MA060-EU	16 V (60 W)
PLE-1MA120-EU	22 V (120 W)

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (H x l x P)	100 x 430 x 270 mm (largeur : 19", hauteur : 2U)
Montage	Autonome, rack 19"
Couleur	Anthracite
Poids	
PLE-1MA030-EU	Environ 5 kg
PLE-1MA060-EU	Environ 8,5 kg
PLE-1MA120-EU	Environ 10,5 kg

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	-10 à +45 °C
Température de stockage	-40 à +70 °C
Humidité relative	< 95 %
Niveau acoustique du ventilateur (PLE 1MA120-EU)	< 33 dB NPA à 1 m

Informations de commande

PLE-1MA030-EU - Amplificateur mélangeur Plena
 Amplificateur mélangeur, 30 W, 4 entrées microphones
 et 3 entrées de musique d'ambiance.
 Numéro de commande PLE-1MA030-EU

PLE-1MA060-EU - Amplificateur mélangeur Plena
 Amplificateur mélangeur, 60 W, 4 entrées microphones
 et 3 entrées de musique d'ambiance.
 Numéro de commande PLE-1MA060-EU

PLE-1MA120-EU - Amplificateur mélangeur Plena
 Amplificateur mélangeur, 120 W, 4 entrées
 microphones et 3 entrées de musique d'ambiance.
 Numéro de commande PLE-1MA120-EU



Rue Ali Layachi ROUIBA-ALGER
 Tél: 023 85 52 10/023 85 50 80/ Fax: 023 85 52 73
 E-mail: contact@sadimet-dz.com
 Web: www.sadimet-dz.com

Représenté par :

France:
 Bosch Security Systems France SAS
 Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
 CLAMART, 92147
 Phone: 0 825 078 476
 Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:
 Bosch Security Systems NV/SA
 Torkonjestraat 21F
 8510 Kortrijk-Marke
 Phone: +32 56 20 02 40
 Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:
 Bosch Security Systems
 6955 Creditview Road
 Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
 Phone: +1 800 289 0096
 Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us